Hi-Z+ 被動式探量系統

PP0001A、PP0002A、PP0003A 及相關配件

無與倫比的被動式探棒，具備前所未有的效能

該系列探棒具有小型探棒頭、堅固耐用且可更換的探針、自動探棒識別和衰減功能、高電壓範圍，以及高輸入阻抗和低電容，是業界最出色的被動式和主動式探棒。PP0001A 提供前所未有的高頻寬和高輸入電壓組合；PP0002A 是業界唯一提供超過 1 kV 輸入電壓的 800 MHz 被動式探棒；而 PP0003A 是我們第一款 MMCX 相容型探棒。這三款儀器均隨附各種不同的配件、可與 AutoProbe I 搭配使用的轉接器，以及選配的配件套件，讓您的測試配置更為完善。

型號	頻寬	輸入電壓	輸入阻抗	探針類型
PP0001A	1 GHz	300 V CAT II	10 MΩ || 4.0 pF	5 mm 探針
PP0002A	800 MHz	1200 V CAT II	40 MΩ || 2.0 pF	5 mm 探針
PP0003A	1 GHz	30 V CAT II	10 MΩ || 4.0 pF	MMCX 連接器
所需的轉接器				
此轉接器為前述探棒的標準配備，不過您也可單獨訂購。				
PP0004A	適用於 PP0001A、PP0002A、PP0003A 的轉接器			

需要轉接器！

PP0001/2/3A 都需要使用 PP0004A 轉接器，以便在適用的 InfiniiVision X 系列和 Infiniium 示波器上使用 AutoProbe I 介面。將來此轉接器將內建於示波器中，但目前您須確保測試配置中的每支探棒，都配有一個 PP0004A 轉接器，它是這些探棒的標準配件。

標配與選配配件清單、替換套件

請參閱 PP0001/2/3A 使用者手冊，以查看每個零件的圖片，方便您識別下方的標準配件和替換零件。

探棒	標準配件	可另外訂購的型號
PP0001A	通道識別環（各 4 個，有 4 種顏色）；鉤爪尖端；接地夾；接地彈簧（2 個）；BNC 轉探針轉接器	PP0011A
	探針盒，300 V 額定電壓；探針保護蓋（2 個）	PP0014A
	適用於 PP0001A、PP0002A、PP0003A 的轉接器	PP0004A
PP0002A	通道識別環（各 4 個，有 4 種顏色）；鉤爪尖端；接地夾；接地彈簧（2 個）；BNC 轉探針轉接器	PP0011A
	探針盒；1200 V 額定電壓；探針保護蓋（2 個）	PP0018A
	適用於 PP0001A、PP0002A、PP0003A 的轉接器	PP0004A
PP0003A	通道識別環（各 4 個，有 4 種顏色）；紅色和黑色迷你鉤爪；MMCX 轉 0.025 吋方形針腳轉接器	PP0013A
	適用於 PP0001A、PP0002A、PP0003A 的轉接器	PP0004A
選配的配件		
PP0017A	探針轉 0.025 吋方形針腳轉接器，30 V 額定電壓（2 個） PCB 轉探針轉接器，300 V 額定電壓（2 個）	僅限與 PP0001A 搭配使用
PP0019A	探針轉 0.025 吋方形針腳轉接器，30 V 額定電壓（2 個） PCB 轉探針轉接器，1200 V 額定電壓（2 個）	僅限與 PP0002A 搭配使用

相關文件

文件	文件編號
PP000xA 操作指南	PP0002-97000
是德科技探棒與配件總覽	5989-6162
請瀏覽是德科技探棒資源中心，以查看所有示波器平台之探棒和配件相關資訊：prc.keysight.com	

圖 2：我們將 PP0004A 放置在便利的軟墊式收納盒中寄送給您，收納盒中還可放入配套的探棒和配件。此圖片為 PP0004A 與 PP0001A 的收納盒。

詳細資訊，請上網查詢：www.keysight.com

有關是德科技電子量測產品、應用及服務的詳細資訊，可查詢我們的網站或來電洽詢。
是德科技聯絡窗口：www.keysight.com/find/contactus

本文件資訊如有修改，恕不另行通知。© Keysight Technologies, 2021, Published in USA, April 29, 2021, 3121-1182.ZHTW